

Výmena CHDÚ za CHDU5001 v eKASÁCH **FT5000** na verziu podporujúcu zaokrúhlenie hotovosti.
/ Tlačiareň FT5000 s novým VAROS CHDÚ CHDU5000 /



Inštalácia podpory zaokrúhľovania platidla Hotovosť

1. Zapnite tlačiareň a pomocou vstavanej klávesnice vytlačte servisné hlásenie – LOG súbor.
Stlačte 5x tlačítko **VÝBER** rozsvieti sa LED dióda LOG a následne stlačte tlačítko **POTVRD**
2. V LOG súbore je uvedená IP adresa tlačiarne.
[Komunikácia WEB rozhranie] Napríklad: http://192.168.10.50
3. Spustíte internetový prehliadač a prihlásite sa na WEB rozhranie tlačiarne vložím IP adresy tlačiarne.
Vložte prihlasovacie Meno a Heslo
4. Po prihlásení kliknite na Konfigurácia/Aktivácia a nahrajte novú verziu programu zatrhnutím voľby **Upgradovať na verziu 2.0.0** a následne kliknite na tlačítko **Uložiť**
Doba uprade je závislá na rýchlosti internetu a počte vytlačených dokladov
 - pri sťahovaní uprade z internetu blikajú všetky LED diódy
 - prebiehajúci uprade tlačiarne sa signalizuje rozsvietením všetkých LED diód
 - po dokončení uprade zostane svietiť iba stredná LED.
5. Po uprade programu nastavte:
 - pevné formátovanie dokladu zatrhnutím voľby **Pevný formát**
 - do pätičky dokladu vložte príkaz na otvorenie peňažnej zásuvky - **^Z**
 - do pätičky dokladu vložte príkaz na vysunutie papiera **5x** stlačte klávesu **ENTER**
 - do pätičky dokladu vložte príkaz na urezanie papiera - **^Ei**
 - následne kliknite na tlačítko **Uložiť**

Inštalácia a aktivácia CHDU5001 do tlačiarne FT5000

[VIDEO MONTÁŽE CHDU](#)

6. Vypnite a rozoberte tlačiareň.
7. Zložte do tlačiarne nové CHDU5001 a zaskrutkujte fixačnú skrutku. Pred zložením tlačiarne si skontrolujte správnosť vloženia.
8. Zapnite tlačiareň, ak sa na CHDÚ rozsvieti modrá LED dióda, je vloženie CHDÚ správne.
9. Vypnite a zložte tlačiareň.
10. Zapnite tlačiareň a prihlásite sa na WEB rozhranie
11. Aktivácia CHDÚ, nahratie Autentifikačných a Identifikačných údajov je jednoduchá záležitosť.
Tlačiareň ich má uložené z predchádzajúceho CHDÚ aj s heslom.
Stačí iba zatrhnúť voľbu **Spracuj nové aktivačné údaje** a kliknúť na tlačítko **Uložiť**
12. Tlačiareň vytlačí aktivačné údaje eKASY. Aktivácia sa dokončí stlačením tlačítka **POTVRD** na viac ako 3 sekundy. Po úspešnej aktivácii tlačiareň vytlačí informáciu HOTOVO.